

TETRAcontrol TETRA-Funkgeräte Steuerung



Tastenkombinationen

Status 3 IT GmbH

06/2018

Version 3.4

1.1 Tastenkombinationen

In den einzelnen Fenstern von TETRAcontrol gibt es einige Tastenkombinationen, die für eine schnellere Bedienung oder Spezialfunktionen verwendet werden können. In nachfolgenden Tabellen sind alle Tastenkürzel aufgelistet.

Hauptfenster	
Tastenkombination	Funktion
STRG M	Logging der Signalstärke in Datei ein-/ausschalten
STRG D	„Demo Modus“ einschalten (Kennungen werden verschleiert dargestellt)
STRG SHIFT ALT G	Standortabfragen zusätzlich zu LIP auch als SDS Fernsteuerung senden (nur Motorola)
STRG L	Logging in verschlüsselte Datei einschalten. Nur für Support-Anfragen.
STRG N	Nachbarfunkzellen anzeigen (nur Motorola)
STRG S	Gerätekonfiguration in Datei „config.txt“ schreiben. (Wird für alle Benutzer geladen).
F1, F2, F3, F4	Sprechtaste (PTT) Gerät 1, 2, 3 bzw. 4
SHIFT STRG A	Alarmfenster anzeigen
SHIFT STRG B	Statuspanel anzeigen
SHIFT STRG E	Simulationsmodus (Status + GPS) ein-/ausschalten
SHIFT E	Wenn Simu=Ein auch Notrufe Simulieren
E	Wenn Simu=Ein auch Sprechwünsche Simulieren
SHIFT STRG F	Weiteres Statuspanel Fenster anzeigen (ab Version 3.4)
SHIFT STRG H	Webserver Info (Benutzer) anzeigen
SHIFT I	Sprechwunsch Fenster anzeigen
STRG K	Kartenfenster anzeigen
SHIFT STRG J	„Langzeitdoku“ (Abruf von Gesprächen von Server über Netzwerk)
STRG P	Bei P8GR Alarme auch am Gerät signalisieren (an/aus)
SHIFT STRG R	„Remote Info“ Fenster für SDS Fernabfrage anzeigen
SHIFT STRG S	ISSI-Liste (ISSI.csv) speichern
ALT S	Alle Status, die älter als 6 Tage sind auf „Status 2“ zurücksetzen



SDS/Gesprächsliste	
Tastenkombination	Funktion
STRG +	Schrift größer
STRG -	Schrift kleiner
STRG F	Filter einblenden
STRG G	GPS Positionen ein-/ausblenden
STRG T	Fenster immer im Vordergrund halten
STRG X	Alle Einträge ab dem markierten ausblenden
STRG V	Ausgeblendete Einträge wieder einblenden

Kartenfenster	
Tastenkombination	Funktion
SHIFT F1	Ortung an Gruppe von Gerät 1 senden
SHIFT F2 / F3 /F4	Ortung an Gruppe von Gerät 2 / 3 bzw. 4 senden
STRG 1 ... STRG 0	Kartenquelle 1 – 10 auswählen (sofern konfiguriert)
B	Basisstationen ein-/ausblenden
S	Statuspanels ein-/ausblenden (LSt Versionen)
STRG ALT O	In den Offline-Modus wechseln (keine neuen Karten herunterladen)
STRG X	Ausgewählten Eintrag der Statusliste löschen
SHIFT STRG X	Alle Einträge der Statusliste löschen
SHIFT STRG N	Liste aller Notrufe ein-/ausblenden.

Statuspanel	
Tastenkombination	Funktion
STRG K	Kartenfenster Anzeigen
STRG R	Panel/Tab Konfiguration neu laden
ALT S	Alle Status, die älter als 24 Stunden sind auf „Status 2“ zurücksetzen

ISSI – Liste	
Tastenkombination	Funktion
STRG N	Neuen Eintrag (ISSI) anlegen

